

Konusverbinder Cu

FRL 4 Konusverbinder 35mm2



**Anwendung**  
Für Kupferleiter

**Eigenschaften**  
Die Konusverbinder klemmen automatisch. Durch Einführen des Leiters in die Konushülse wird eine betriebssichere Kupplung hergestellt. Bei Bestellungen ist neben dem Seilquerschnitt die Anzahl und der Durchmesser der Einzeldrähte anzugeben. Geschnittener Leiter vor dem Einführen leicht abrunden.

**Legende**  
a) Reduktionsverbinder

| Artikel-Nr. | E-Nummer    |    |    |  |  |  |  |  |  |    |
|-------------|-------------|----|----|--|--|--|--|--|--|----|
| 125.063.110 | 156 030 620 | Cu | 35 |  |  |  |  |  |  | 10 |

Technische Spezifikationen: **Konusverbinder 35mm<sup>2</sup> FRL 4**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Artikel-Nr.                      | 125.063.110        |
| Geeignet für massive Leiter      | Nein               |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter | Ja                 |
| Nennquerschnitt                  | 35 mm <sup>2</sup> |
| Leiter-Nennquerschnitt           | 35 mm <sup>2</sup> |
| Material                         | Cu                 |
| Hülsenform                       | lang               |
| Für zugfeste Verbindungen        | Ja                 |
| Geeignet für Rundleiter          | Ja                 |
| Spannungsreihe                   | bis 35 kV          |
| Ausführung                       | Normalausführung   |
| Anzahl der Abzweige              | 2                  |
| Oberfläche                       | blank              |
| Ölstopp/Mittelsteg               | Nein               |
| Verbindungsart                   | Stossverbinder     |
| Kommerzielle Spezifikation       |                    |
| Zolltarifnummer                  | 85389000           |
| Ursprungsland                    | CH                 |
| Logistische Spezifikation        |                    |
| VPE Gewicht                      | 2.107 kg           |

