

Manchon à cônes Cu

FRL 4 Manchon à cônes



Application
Pour conducteurs en cuivre

Description
Les manchons à cônes sont automatiquement bloqués. Par l'indroduction simple du conducteur dans le cône, la sûreté du raccordement est parfaite. Lors de la commande, indiquer la section de la corde, le nombre et le diamètre des brin.
Arrondir le conducteur légèrement avant l'introduction dans le cône.

Légende
a) Manchon avec réduction

Réf. article	Nombre-E									
125.073.027	156 040 130	Cu		8 - 6					a)	10

Caractéristiques techniques: **Manchon à cônes FRL 4**

Ref. article	125.073.027
Diamètre de fil	8 - 6 mm
Approprié pour conducteurs massifs	Oui
Approprié pour conducteurs multifilaires	Non
Section nominale	51 mm²
Matériel	Cu
Forme de douille	long
Pour jonctions résistants à la traction	Oui
Approprié pour conducteur rond	Oui
Série de tension	jusqu'à 35 kV
Exécution	exécution normale
Nombre de dérivations	2
Surface	poli
Retenue d'huile/pont	Non
Type de raccordement	raccord à joint
remarque	a)
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85389000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	a)
Spécifications logistiques	
VPE Poids	2.12 kg

